

# Sonomètre digital **DT-8850**

**Un sonomètre au rapport qualité-prix incomparable !!!**

**Capteur micro électret, plage de mesure de 35 à 130dB**

**Fonctions: SLOW - FAST - HOLD - MAX**

**Sortie analogique sur prise jack 3,5**

**Livré avec sacoche de transport rigide - logiciel et câble**

## Caractéristiques

**Affichage:** LCD 3 1/2 digits, haut. 17 mm

**Bande passante:** 31,5 - 8000 Hz

**Plage de mesure:** Low 35-100 dB  
High 65-130 dB

**Résolution:** 0,1 dB

**Précision:**  $\pm 3,5$  dB (94 dB/1 kHz)

**Sorties:** low: 38 mV/dB, 100 $\Omega$   
high: 8,3 mV/dB, 100 $\Omega$

**Sortie analogique DC:** 10 mV/dB, 100  $\Omega$

**Alimentation:** pile 9 V (non livrée)

**Dimensions:** 253 x 63 x 30 mm

**Poids:** 250 g

